

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



TeSys LE - kapalı DOL starter - 3,7...5,5 A - 110 V AC bobin

LE1M35F712

⚠ Üretimden kaldırılma tarihi: 1 Kas 2020

⚠ Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Seri	TeSys
Ürün Adı	TeSys LE
Ürün Grubu	LE1M
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Muhafazalı DOL yolverici
Cihaz Uygulaması	Standart
kullanım kategorisi	AC-3
cihaz düzenleme	Kontaktör Topraklama terminali Nötr terminal Termal aşırı yük rölesi
Termik Koruma Ayar Aralığı	3,7...5,5 A
motor gücü kW	0,75 kW -de 240 V AC 50/60 Hz 2,2 kW -de 415 V AC 50/60 Hz 1,1 kW -de 220/230 V AC 50/60 Hz 2,2 kW -de 380/400 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	110 V AC 50/60 Hz
kontrol tipi	Açma/kapama butonu başlatma yeşil I Açma/kapama butonu durdurma/sıfırlama kırmızı O

Tamamlayıcı

yerel sinyalleme	Çalışıyor: LED (sarı)
kablo girişi sayısı	2 kablo girişi: ISO20 üst 2 kablo girişi: ISO25 üst 2 kablo girişi: Pg 13 üst 2 kablo girişi: Pg 21 üst 2 kablo girişi: ISO20 alt 2 kablo girişi: ISO25 alt 2 kablo girişi: Pg 13 alt 2 kablo girişi: Pg 21 alt 2 kablo girişi: Pg 16 üst 2 kablo girişi: Pg 16 alt
genişlik	78 mm
yükseklik	160 mm
derinlik	108 mm
ürün ağırlığı	0,6 kg

Ortam

Malzeme	ABS (akrilonitril butadiyen stiren)
IP koruma derecesi	IP65 'e uygun IEC 60529

Standartlar	IEC 60947-4-1
alıřma iin ortam hava sıcaklıęı	-5...40 °C
evresel zellik	Standart ortam

Paketleme niteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	11,5 cm
Package 1 Width	16,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Paket aęırlıęı (Lbs)	571 g

Szleřme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

AB RoHS Direktifi

[Uyumlu](#)

Use Longer

Kullanım ömrü uzatma

Onarım

Hayır

Use Again

Yeniden paketleme ve yeniden üretim

WEEE etiketi

 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.